

Подготовка к использованию

1.1 Удостоверьтесь, что часы соответствуют заказанной модели и в комплектации присутствуют все необходимые аксессуары: часы, usb-провод для заряда часов.

1.2 Выберите SIM-карту для ее установки в часы. Размер SIM-карты-MICRO с поддержкой 2G. Рекомендуемые операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Достаточно выбрать минимальный тарифный план с безлимитным интернетом. Для установки другого оператора возможно понадобится отправить смс-команду для настройки APN оператора. (см. смс-команды)

1.3 Выключите часы перед установкой SIM-карты.

1.4 Вставьте SIM-карту в часы на боковой панели чипом вверх и срезом вперед до упора. Вы услышите характерный щелчок, это значит SIM-карта вставлена правильно.

1.5 Включите часы. Удостоверьтесь, что в верхней части дисплея появился значок сети и две стрелочки. Это значит, что часы ловят сеть и интернет подключен.

- Если двух стрелочек нет, проверьте наличие интернета на SIM-карте и баланс.
- Если при нажатии на кнопку питания часы отключаются, проверьте наличие интернета на SIM-карте.
- Если после включения на часах появляется строка «режим ожидания», проверьте, нет ли на SIM-карте пин-кода или запрета на передачу данных.

1.6 Установите приложение SeTracker или SeTracker 2 на свой телефон или планшет. Приложение полностью совместимо с IOS и Android устройствами. Скачать его можно в Google Play и App Store. Для более простого поиска приложения, зайдите на часах в раздел “APP скачать”, отсканируйте код с помощью программы для сканирования кодов и скачайте приложение.

*Для более подробной информации о регистрации часов рекомендуем изучить раздел **“Регистрация часов в приложении”**.*